



Ce gestionnaire d'énergie est le cœur de l'installation d'autoconsommation. Il permet de monitorer et de piloter les appareils électriques en fonction de la production solaire, selon vos sources d'énergie, la météo et les conditions tarifaires de votre fournisseur d'énergie, le tout sans perte de confort ni besoin de stockage de l'énergie.



Installation facile
et rapide



Connectivité
haute performance



Fiabilité
et robustesse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Courant maxi piloté : 16A par relai
- Gamme de tension : 180VAC à 260VAC
- Alimentation : 230VAC, 50Hz, 25mA
- Plage de mesure du courant selon modèle de pinces utilisées de 0A à 2000A
- Connectivité : Ethernet ou WiFi
- Consommation en veille : <2W
- Humidité de fonctionnement : 8% à 80%
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- Sécurité des données : AES128
- Triphasé : oui
- Dimensions (cm) : L 117 x l 82 x P 60